

Obec Radějov
č.p. 130
696 67 Radějov

Váš dopis značky / ze dne: Vyřizuje / telefon

Hodonín
9.3.2023

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

Žádám Vás tímto o vyjádření k projektové dokumentaci, případně o připomínky k realizaci, které budou **závazné pro vydání příslušného správního povolení ke stavbě.**

Investorem stavby je **EG.D, a.s.**, Lidická 1873/36, 602 00 Brno.

Realizace se předpokládá ihned po vydání správního povolení.

Název stavby: **Radějov, chat. obl. Třešňovec, obnova nn**

Číslo stavby: **1040018659**

Technické řešení:

SO01 Projektová dokumentace kabelového vedení NN

DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ

Bude provedena demontáž stávajícího kabelu AYKY 3x240+120 RTS TS SMOLENKY 510679 a to v délce 2m (kabel bude následně spojován). Dále bude provedena demontáž Vedení AlFe 4x35 v rozsahu od. pb.č. 269 až. po p.b.č. 263 o celkové délce demontáže 70m s tím že na pb.č. 269 bude provedena demontáž 2x konzoly (dvoj vodič) vč. izolátorů, na bude provedena demontáž svodu do SV101 R222269. Dále bude provedeno na p.b.č. 259 demontáž 2x konzoly pro alfe vodič (600mm dvojpotah), dále bude provedena demontáž p.b.č. 260, jedná se o JB 9/6kN, bude provedena demontáž svodu kabelem AYKY 4x16 až po č.e. 319, na tomto objektu bude provedena demontáž SP na budově. Dále bude provedena demontáž p.b.č. 263 jedná se o JB9/6kN, bude provedena demontáž vč. konzoly pro AlFe 4x (900mm dvojpotah) demontáž vč. izolátorů. Dále se provede demontáž svodu kabelem AYKY 4x16 a vedení AYKY 4x16 (délka 5m) do SP na budově č.e. 325, demontáž SP na budově. Dále bude provedena demontáž svodu kabelem AYKY 4x16 a jeho demontáž v zemi 33m směr k chatě na par.č. 575, na objektu se provede demontáž SP na budově.

Dále bude provedena demontáž vedení AlFe 4x25 v úseku mezi p.b.č. 263 a 262 o celkové délce demontáže 21m, bude provedena demontáž p.b.č. 262 jedná se JB 9/6kN) bude nutno provést demontáž ručně případně omezenou technikou jako vhodné se jeví použití dálkově řízeného malého jeřábu. Na tomto JB bude provedena demontáž koncových konzol 2x pro AlFe vodič. dále se provede

demontáž přípojky závěsným kabelem AYKYz 4x16 o celkové délce demontáže 18,6m, na budově č.e. 326 bude provedena demontáž stávajícího přípojkového střešníku (demontáž pod střechou) , bude provedena demontáž svodu kabelem AYKY4x16, demontáž SP na budově (vnitřní obsah)

Dále bude na p.b.č. 262 provedena demontáž svodu kabelem AYKY 4x16, do SP127 R753229, která bude také demontována, dále se provede zrušení kabelu AYKY 4x16 směrem k č.e. 314 demontáž SP na č.e.314, dále bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 na č.e. 327, zde se provede také demontáž SP na objektu. Z demontovaného p.b.č. 262 bude provedeno demontáž závěsného kabelu AYKYz 4x16 po p.b.č. 261 – délka 34m. Bude provedena demontáž p.b.č. 261 jedná se o dřevěný sloup na betonové patce, demontáž provést ručně.

Bude provedena demontáž svodu AYKY 4x16 demontáž SP127 R753228 , z ní demontáž kabelu do ER č.e. 329, demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 35m, bude provedena demontáž SP u č.e. 313 a dále se provede demontáž AYKY 4x16 úsek 4m, demontáž SP u č.e. 329.

Bude provedena demontáž Stávající SP pro č.e. 330, a vedle ní stojící SR502 R222180 bude také zdemolována a to vč. vývodu na stávající sloup AYKY 4x120, zbytek kabelů bude přepojen. Na stávajícím p.b.č. 251, bude provedena demontáž stávajícího svodu kabelem AYKY 4x16 a to vč. SP127 R753230, dále se provede zrušení kabelu AYKY 4x16 o délce 14m, provede se demontáž SP na budově č.e. 332.

Bude provede demontáž stávajícího nadzemního vedení AYKYz 4x16 o délce 27m, v úseku p.b.č. 253 a p.b.č. 254, bude provedena demontáž p.b.č. 254 jedná se o JB 9/6kN, demontáž v.č. svodu AYKY 4x16 do SP127 R753227, dále se provede demontáž AYKY 4x16 v úseku 20m, u č.e. 331 bude provedena demontáž stávající SP.

Bude provedena demontáž stávajícího vedení AlFe 4x25 v úseku mezi p.b.č. 263 a 264, s délkou rušeného úseku 38m. Bude provedena demontáž stávajícího p.b.č. 264, jedná se o dřevěný stožár na betonové patce (demontáž ručními mechanismy) Demontáž provedena včetně 4x koncové konzoly pro AlFe vodič (dvojpotah) Bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 21m, a bude demontována SP na č.e. 318. Dále bude provedena demontáž SV101 R753224 vč. svodu AYKY 4x16, dále se provede demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 35m pro č.e. 315, na tomto objektu bude provedena demontáž SP na budově.

Bude provedena demontáž stávajícího vodiče 4x25 AlFe v rozsahu mezi p.b.č. 264 a p.b.č. 268 jedná se o délku 41m. Bude provedena demontáž stávajícího JB 9/6kN – p.b.č. 268, bude provedena demontáž v.č. koncové konzoly pro vodiče AlFe.

Dále se provede demontáž svodu kabelem AYKY 4x25 demontáž SV101 R222272. z ní bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 15m, demontáž SP200 na č.e. 317, dále bude provedeno odpojení HDV pro č.e. 379, vč. SP na budově.

Dále bude provedena demontáž AYKY 4x16 o délce 16m, demontáž SP na č.e. 312. Bude provedena demontáž AYKY 4x16 o délce 52m směr na č.e. 311, demontáž SP na č.e. 311.

Bude provedena demontáž stávajícího vedení AlFe 4x16 v úseku p.b.č. 264 a ž p.b.č. 267 délka demontovaného vedení činí 60m. Bude provedena demontáž stávajícího JB 9/6 p.b.č. 265 a to vč.

konzoly 2x průběžná dvojvodič – z důvodu nedostupnosti sloupu je vhodné pro jeho demontáž použít ruční rozebrání.

Bude provedena demontáž p.b.č. 266 jedná se o JB 9/6kN, bude demontován vč. 2x konzoly dvojvodič. Bude provedena demontáž AYKY 4x25 svod a demontáž stávající SV101 R753225 z ní se provede demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 6m bude provedena demontáž SP na č.e. 323. Dále bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 33m, směr č.e. 268, bude provedena demontáž SP na č.e. 268. Dále bude provedena demontáž JB 9/10kN p.b.č. 267 bude provedena demontáž stávající vzdušné přípojky AlFe 4x16 na přípojkový střešník na č.e. 316, bude provedena demontáž tohoto přípojkového střešníku, dále se provede demontáž stávající SP č.e. 316, vč. svodu AYKYz 4x16. Z pb.č. 267, bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 17m ve směru k č.e. 269. U chaty č.e. 269 bude provedeno zrušení SP u č.e.269. Dále se ze stávající SV101 R222271 (bude demontována) zrušeno vedení AYKY 4x16 o délce 22m směr č.e. 320, na č.e. 320 bude provedena demontáž SP127 R753226, z ní bude zrušeno vedení AYKY 4x16 o délce 24 směr č.e. 321, na kterém bude zrušena také SP ve zdívu. Dále bude provedeno zrušení kabelu AYKY 4x16 o délce 26m směr č.e. 322, zde bude provedeno také zdemontování stávající SP na budově.

Od p.b.č. 267 bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 o délce 60m směr č.e. 310, na č.e. 310 bude provedena demontáž SP na budově a bude provedeno sespojování stávajícího HDV a kabelem HDV směr č.e. 308. na kabelu HDV AYKY 4x16 bude provedeno rozstřížení kabelu v místě u polní cesty.

Od č.e. 310 bude provedena demontáž kabelu AYKY 4x16 ve směru k č.e. 309 - trasa 35m. na č.e. 309 bude provedena demontáž SP na budově bude provedeno zakrácení kabelu HDV AYKY 4x16 délka zakrácení 10m polní cesty.

NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Ze stávajícího RST TS SMOLENKY 510679 bude provedeno z volné pozice vytažení kabelu NAYY 4x240, který bude sveden do země a veden k asfaltové komunikaci, kterou bude překonávat formou neřízeného protlaku, následně bude kabel NAYY 4x240 veden přes příkop do nové SR642/NK R753228, ta bude osazena do blízkosti nájezdu k par.č. 2812/20, do kraje křovin, dvířky bude orientována k asfaltové komunikaci (čelem k TS SMOLENKY) Z nové SR642/NK R753228 bude provedeno vyvedení nového kabelu NAYY 4x240, který bude veden výkopem směrem k asfaltové komunikaci, tu překoná formou neřízeného protlaku do prostoru u TS Smolenky, bude veden výkopem směrem k stávajícímu kabelu AYKY 3x240+120 (zakrácen) a bude provedena přímá spojka na tento kabel.

Z nové SR642/NK R753228 bude provedeno vyvedení nového zemního kabelu NAYY 4x150, který bude veden směrem k místní asfaltové komunikaci, před komunikací se ostře zahne doprava na bude veden v zeleném pásu mezi odvodňovacím příkopem a asfaltovou komunikací směrem k nájezdu k par.č. 2812/10, ten je tvořen částečně kamenem a částečně hlínou v tomto místě bude proveden překop tohoto nájezdu, dále bude kabel NAYY 4x150 veden v zeleném pásu mezi komunikací a příkopem v délce 9m, následně se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava směrem podél štěrkového nájezdu a bude zaústěn do nové SS100/NK č.1 , ta bude umístěna před oplocením, na par.č. 2812/18 v odstupu 1.7m od štěrkového nájezdu.

Z nové SS100/Nk č.1 bude provedeno vyvedení kabelu NAYY 4x150 směrem k asfaltové komunikaci, následně se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava směrem přes stěrkový nájezd na par.č. 2812/8, a to překopem, poté bude kabel NAYY 4x150 veden výkopem zeleným pruhem mezi cestou a příkopem, následně před betonovým nájezdem na par.č. 2812/9 se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude veden do nové SS200/NK č.2, která bude osazena zády k par.č. 2812/18, a od betonového nájezdu bude v odstupu 1m. Dále bude provedeno vytažení kabelu NAYY 4x150, který bude veden směrem k asfaltové komunikaci, před se se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude veden přes betonový nájezd a to formou překopu, následně bude kabel NAYY 4x150 veden podél asfaltové komunikace v délce 10m, následně bude přecházet dlážděnou plochu formou překopu o délce 6m. následně bude kabel NAYY 4x150 veden mezi odvodňovacím příkopem a asfaltovou komunikací, směrem k nájezdu na par.č. 2812/34 a 2812/32 tento nájezd bude překonáván formou překopu za překopem se kabel NAYY 4x150 bude zahýbat doprava a bude zaústěn do nové SS200/NK č.3, ta bude umístěna dvířky k nájezdu boční stranou k par.č. 2812/32. Dále bude provedeno z nové SS200/NK č.3 vyvedení kabelu NAYY 4x150 směrem k asfaltové komunikaci, před ní se provede ostrý záhyb doprava do travnatého pásu mezi komunikací a příkop. Kde bude kabel NAYY 4x150 veden v úseku 45m s tím že bude kopírovat komunikaci tvar komunikace před nájezdem (polní cestou k par.č. 2812/44, 2812/12 a 475, se kabel NAYY 4x150 zahne bude veden podél nájezdu (polní cesty za keře, kde bude zaústěn do nové SS300/NK R753224, která bude umístěna za keři dvířky orientována k nájezdu (polní cestě). Z nové SS300/NK R753224 bude vyveden kabel NAYY 4x25, který bude veden podél stávající polní cesty směrem k parcele č. 2812/27, následně tuto parcelu bude obíhat a v blízkosti stávajícího (demontovaného) betonového stožáru bude zaústěn do nové SS100/NK č.4 která bude dvířky orientována k polní cestě Z nové SS300/NK R753224, bude provedeno vyvedení kabelu NAYY 4x150 směrem k asfaltové komunikaci následně se zahne doprava a bude veden přes nájezd (polní cestu) a to formou překopu. Poté bude kabel NAYY 4x150 bude veden travnatým pásem mezi komunikací a odvodňovacím příkopem a to v délce 35m, následně se kabel NAYY 4x150 bude stáčet ostře doprava a bude veden podél nájezdu k par.č. 2812/49, následně se bude zahýbat a zaústovat do nové SS100/NK č.5, která bude umístěna vlevo od nájezdu na pozemek, v místě u keřů, dvířky orientována na k nájezdu na pozemek. Z nové SS100/NK č.5 bude vyveden kabel NAYY 4x150 a to v souběhu s přívodním kabelem směrem k asfaltové komunikaci, následně se kabel NAYY 4x150 zahne ostře doprava a bude překonávat nájezd na pozemek na par.č. 2812/49 a to formou překopu, následně bude kabel NAYY 4x150 veden v úseku podél asfaltové komunikace s tím že v místě bude křížit již nevyužívaný nájezd k par.č. 2812/49 a to formou překopu, následně bude veden dalších 25m v prostoru mezi příkopem a asfaltovou cestou. Před vjezdem na pozemek par.č. 2812/47, se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude veden výkopem podél nájezdu a bude zaústěn do nové SS100/NK č.6, ta bude umístěna vpravo od nájezdu 0.7m od nájezdu, zády k hranici parcely. Z nové SS100/NK č.6 bude vyveden kabel NAYY 4x150 a to ve sdruženém výkopu směrem k asfaltové komunikaci, .kde se zahne ostře doprava směrem k nájezdu na pozemek, tento nájezd bude překonáván formou překopu, následně bude kabel NAYY 4x150 veden mezi příkopem a asfaltovou cestou a to v délce 11m. V místě kde bude kabel NAYY 4x150 veden podél komunikace,

především v místě kde je patrné je komunikace poškozena pohybem směrem k příkopu bude při provádění záhozu dodržené silně hutnění, následně se provede zpevnění krajnice a to navezením vrstvy asfaltového recyklátu , který bude následně zhutněn, tak aby tvořil odolnou vrstvu pro případný nájezd techniky.

Kabel NAYY 4x150 bude následně veden od asfaltové komunikaci směrem podél polní cesty (s betonovými pražci) a to podél par.č. 2812/46 resp. u nájezdu k této parcely, ta bude překonána formou překopu. Kabel NAYY 4x150 bude následně veden podél cesty z betonových pražců po 5,5m se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doleva a bude překonávat cestu z betonových pražců a to formou překopu (možno provést bez vytažení pražce) následně se kabel NAYY 4x150 zahne ostře doprava a bude veden výkopem podél cesty z betonových pražců v odstupu 0,6m, a to směrem k betonovému chodníku k objektu č.e. 306, ten bude překonán formou překopu, následně bude kabel NAYY 4x150 veden výkopem v délce 3m podél cesty z betonových pražců, poté se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a překopem překoná cestu z betonových pražců a bude zaústěn do nové SS200/NK č.7. Nová SS200/NK č.7 bude osazena do svahu mezi cestou a pozemkem par.č. 2812/46 a to tak že dojde k vyřezání keře. Čelo skříně bude orientováno k cestě, aby byl eliminován pohyb svahu bude okolí skříně (oba boky, záda) vyztužena betonovými palisádami , které budou uloženy do zavadnutého betonu a bude proveden betonový náběh. Z nové SS200/NK č.7 bude provedeno vyvedení kabelu NAYY 4x150 směrem přes cestu z betonových pražců, následně se za cestou kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude veden podél cesty z betonových pražců směrem k nájezdu (betonový) k č.e. 306, přechod přes nájezd k č.e. 306 bude řešen formou neřízeného protlaku. Následně bude kabel NAYY 4x150 veden po levé straně cesty z betonových pražců v délce 6m, následně se provede záhyb kabelu ostře doprava a bude proveden překop cesty s betonovými pražci. Za cestou se provede jeho záhyb ostře doleva a bude veden podél cesty z betonových pražců směrem k nájezdu k chatě č.e. 310 (ten je tvořen polní cestou) bude proveden překop, následně bude kabel NAYY 4x150 po 2m, zaveden do nové SS200/NK č.8. Ta bude umístěna zády ke stávajícímu keři dvířka skříně budou orientována do svahu. Z nové SS200/NK č.8 bude dále vyveden kabel NAYY 4x150, ten bude dále veden kolem cesty z betonových pražců a bude tak že 17m se kabel začne stáčet doprava tak aby kopíroval tvar polní cesty v odstupu 0,5m od cesty. Dále bude kabel NAYY 4x150 veden podél polní cesty a to v travnatém pásu mezi polní cestou a keři a to do prostoru travnaté cesty (mezi č.e. 316 a 320), zde bude kabel NAYY 4x150 veden podél par.č. 2812/22, následně se kabel bude zatáčet doprava a bude veden podél travnaté cesty, u hranice par.č. 2812/22, po 23m se mezi stromy a keřem provede ostrý záhyb kabelu NAYY 4x150 doprava směrem k č.e. 316, kde se kabel NAYY 4x150 zaústí do nové SS100/NK č.9, ta bude umístěna zády k budově dvířky k travnaté cestě, v pozici pod stávající ER. Z nové SS100/NK č.9 bude dále vyveden kabel NAYY 4x150 a to v souběžném výkopu s přívodním kabelem, v místě za krajem parcely se provede jeho ohyb doprava a bude veden v prostoru mezi travnatou cestou a hranicí parcely směrem k e stávajícímu JB (jenž bude demontován), v úrovni stávajícího (demontovaného sloupu se kabel NAYY 4x150 zahne ostře doleva, a překoná travnatou cestu a bude zaveden do nové SR542/NK R222271. Nová SR542/NK R222271 bude umístěna zády ke keři a dvířky k travnaté cestě, krajem skříně k par.č. 2812/30. Z nové SR542/NK

R222271 bude provedeno vyvedení nového zemního kabelu NAYY 4x150 a to v souběžném výkopu s přívodním kabelem v délce 2m, následně se kabel NAYY 4x150 zahne ostře doprava a bude veden po levé straně travnaté cesty (podél par.č. 2812/30, směrem k polní cestě v délce 45m, následně se provede záhyb doprava a kabel NAYY 4x150 se bude vést výkopem podél nezpevněné polní cesty směrem k par.č. 2812/21 zde bude veden podél pozemku na úroveň rohu objektu č.e. 321, zde se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude zaveden do nové SS100/NK č. 10, která bude umístěna zády k č.e. 321 (rohu) dvířky k polní cestě. Z nové SS100/NK č.10 bude dále vyveden kabel NAYY 4x150 ten bude veden směrem k polní cestě do odstupu 0,6m, následně se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude veden podél polní cesty podél pozemku par.č. 2812/21 a to v délce 15m, následně se kabel NAYY 4x150 začne stáčet doprava tak aby kopíroval tvar stávající polní cesty. Následně bude kabel NAYY 4x150 veden prostorem mezi polní nezpevněnou cestou a stromy směrem k par.č. 2812/25, zde bude kabel NAYY 4x150 veden přes nájezd k č.e. 323 následně bude kabel NAYY 4x150 zaveden do kraje náletových křovin, kde bude zaústěn do nové SS100/NK č.11. Nová SS100/NK č.11 bude umístěna do kraje křoviny dvířky k polní cestě odstup od cesty 1m. Dále bude kabel NAYY 4x150 vyveden z nové SS100/NK č.11 a bude veden podél cesty směrem k nájezdu na par.č. 2812/28 po 7,5m se kabel zahne mírně doprava do prostoru náletové křoviny kterou překoná v úseku 4m a bude zaústěn do nové SS100/NK č.12 ta bude umístěna zády ke křovinám dvířky směrem k nájezdu na k chatě č.e. 323 v odstupu 1,3m od polní cesty a 0,8m od nájezdu. Z nové SS100/NK č.12 bude vyveden kabel NAYY 4x150 směrem par.č. 2812/12 a to překopem nájezdu poté výkopem podél nezpevněné polní cesty – mezi okrasnými stromky a cestou směrem k par.č. 2812/43, zde bude veden mezi stromy a cestou směrem k dlážděnému nájezdu k chatě na par.č. 575, ten bude veden překopem. Poté se kabel NAYY 4x150 bude zaústňovat do nové SS100/NK č.13t a bude umístěna zády k par.č. 2812/43 a bokem ke stromu, dvířky k polní cestě. Z nové SS100/NK č.13 bude vyveden kabel NAYY 4x150, který bude veden k polní cestě poté se kabel NAYY 4x150 zahne doprava a bude veden podél polní nezpevněné cesty (v pásu mezi stromy a cestou v úseku 13m, následně se kabel NAYY 4x150 zahne doprava a bude zaústěn do nové SS100/NK č.14. Nová SS100/NK č.14 bude umístěna do prostoru mezi stromy dvířky ke zpevněné cestě. Dále bude vyveden kabel NAYY 4x150 a to dále výkopem podél polní cesty směrem k nájezdu na par.,č. 2812/14, ten bude překonán překopem, dále se kabel NAYY 4x150 bude mírně stáčet směrem od cesty k oplocení parcely 2812/7, zde bude kabel NAYY 4x150 veden mezi oplocením pozemku a stromy poté se kabel NAYY 4x150 bude stáčet směrem ke komunikaci, následně se zahne doprava a bude veden prolukou mezi stromy a bude zaústěn do nové SS100/NK č.15. Nová SS100/NK č.15 bude umístěna zády k oplocení pozemku, dvířky k polní cestě v blízkosti branky. Z nové SS100/NK č.15 bude dále vyveden kabel NAYY 4x150 směrem k nájezdu na par.č. 2812/7. nájezd bude řešen překopem následně za překopem se kabel NAYY 4x150 bude zahýbat doleva směrem k polní cestě, která se bude překonávat formou překopu. Následně se kabel NAYY 4x150 zahne ostře doprava a bude veden po levé straně cesty na hraně svahu v délce 15,5m, s tím že kabel NAYY 4x150 se zaústí do nové SS200/NK č.16 ta bude umístěna v blízkosti demontovaného betonového sloupu dvířky ke komunikaci. Z nové SS200/NK č.16 bude vyveden kabel NAYY 4x150 a to přes polní cestu formou překopu následně se kabel NAYY 4x150

zahne ostře doprava a bude veden podél oplocenky par.č. 2812/5, a bude se stáčet doprava směrem ke nové SR742/NK R222180 do níž se zaústí. Nová SR742/NK R222180 bude umístěna v místě stávající SR502 dvířky orientována k polní cestě. Bude provedeno vyústění 2x kabelu 4x150, který bude vyveden na stávající pb.č. 253, zde bude kabel NAYY 4x150 zapojen na vedení AlFe 4x50+35, druhé kabel NAYY 4x150 bude zapojen na vedení AES 4x120. Do nové SR742/NK R222180 se provede zapojení stávajícího kabelu AYKY 3x240+120, směr SR502 R222182 dále se provede přepojení stávajícího zemního kabelu AYKY 4xc16 ve směru k SP na č.e. 263, dále přepojení kabelu AYKY 4x16 ve směru k SP na č.e. 387. V úseku mezi p.b.č. 259, a p.b.č. 269 bude provedeno nově natažení vedení AES 4x120.

Nové hlavní domovní vedení (dále jen HDV) CYKY 4x10 pro č.e. 313 bude jištěno v nové SR642/NK a bude vedeno výkopem podél živého plotu pod oplocením a výkopem do místa stávajícího ER. Ve stejné trase bude veden kabel HDV pro č.e. 329 kabelem CYKY 4x10 s tím že kabelu bude zaústěn do ER. příslušného objektu.

HDV pro č.e. 327 bude odjištěn v nové SS100/Nk č.1 a bude řešen kabelem CYKY 4x10 a to výkopem pod oplocením následně travnatým povrchem do ER.

HDV pro chatu č.e. 314 bude řešeno kabelem CYKY 4x16, jenž bude jištěn v nové SS200/NK č.2 a bude veden výkopem na hranici parcel v délce 18m, následně se kabel CYKY 4x16 zahne doprava a bude veden z boční strany chaty do ER na budově. Z nové SS200/NK č.2 bude vyveden nový kabel HDV CYKY 4x16, ten bude veden po par.č. 2812/9 a to výkopem podél příjezdové cesty (z pravé strany) podél této cesty směrem k budově následně vedeno volným terénem pod stávající SP, následně drážkou do ER na č.e. 325. V místě mezi cestou a svahem bude provedeno zabezpečení svahu formou palisád, nebo při hutněním arot betonovat.

HDV pro č.e. 319 bude jištěno nové SS200/Nk č.3 a to kabelem CYKY 4x16 a to výkopem společně s kabelem HDV pro č.e. 318 v délce 31m, následně kabel CYKY 4x16 zahne ostře doprava ze svahu směrem k zadní části objektu č.e. 319, kde bude proveden překopem chodníku ze zámkové dlažby, následně přes schody poté drážkou do ER.

HDV pro č.e. 318, bude vedeno z nové SS200/Nk č.3 a to kabelem CYKY 4x16 a to výkopem po hranici parcely, k boční straně budovy následně drážkou do ER.

HDV pro chatu č.e. 315, bude vyvedeno z nové SS300/NK R753224 a bude řešeno kabelem CYKY 4x16 a to výkopem podél polní cesty po 18m se kabel CYKY 4x16 zahne doprava a bude veden výkopem pod stávající ER, následně bude drážkou protaženo do ER.

HDV pro chatu č.e. 379 bude řešeno kabelem CYKY 4x16, který bude jištěn v nové SS300/NK R7532324 a to výkopem podél polní cesty o délce 20m, následně se kabel CYKY 4x16 zahne mírně doprava do okrasné zahrádky do místa stávající SP, kde bude protažen do stávajícího ER.

HDV pro chatu č.e. 317, bude vedeno z nové SS100/Nk č.4 a to výkopem kopírující stávající kabel, následně drážkou do ER.

HDV CYKY 4x16 pro chatu č.e. 312 bude jištěno v nové SS100/NK č.5, a bude veden výkopem podél nájezdu, následně se bude zahýbat doprava a bude obíhat stávající vybetonované posezení, za ním se bude zahýbat směrem ke stávající SP skřini, následně se provede drážka do ER.

HDV pro chatu č.e. 311, bude jištěno v SS100/NK č.6 řešeno kabelem CYKY 4x10, bude vyveden výkopem podél nájezdové cesty, následně bude veden podél chodníku z betonových dlaždic následně se proveden překop chodníku a kabel bude výkopem dotažen pod ER, následně drážkou do ER.

HDV pro objekt č.e. 306, bude řešeno zakrácením a přepojením stávajícího kabelu AYKY 4x16 do nové SS200/NK č.7.

HDV pro chatu č.e. 309, bude jištěno v nové SS200/NK č.7 bude řešeno kabelem CYKY 4x10 a to výkopem nad opěrnou zídou následně překopem betonového chodníku, poté drážkou do místa stávající SP, zde se provede protažení do ER.

HDV pro č.e. 308 a 307, bude jištěno v nové SS200/NK č.8, z ní bude vyveden nový kabel NAYY 4x16, který bude v místě před novou SS200/NK č.8 naspojována na stávající kabel HDV.

HDV pro č.e. 310 bude jištěno v nové SS200/NK č.8, a bude provedeno vytažením kabelu NAYY 4x16 před prostor skříně zde se provede naspojování na stávající kabel HDV směrem k č.e. 310, následně se v místě stávající SP na č.e. 310 provede prospojování směrem k ER.

HDV pro č.e. 316 bude řešeno kabelem CYKY 4x10 a to to drážkou do fasády do místa ER.

HDV pro chatu č.e. 269 bude řešeno kabelem CYKY a bude vyvedeno z nové SR542/NK R222271 a to výkopem v travnatém pásu směrem k oplocenou pozemku par.č. 2812/24 mezi stromy k ER, následně protažení do ER.

HDV pro chatu č.e. 268 bude řešeno kabelem CYKY 4x10 z nové SR542/NK R222271 a to výkopem ke svahu, následně svahem k zadnímu traktu budovy, zde drážkou do ER.

HDV CYKY 4x10 pro chatu č.e. 320, bude vyvedeno z nové SR542/NK R222271 a to výkopem za stromky, směrem k boční straně chaty, následně přes betonový chodník do místa pod ER, následně drážkou do ER.

HDV pro chatu č.e. 321 bude řešen kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č.10 a to výkopem přes betonový chodník následně bude veden výkopem podél betonového chodníku, následně překopem chodníku a drážkou do ER.

HDV pro chatu č.e. 322, bude prováděno kabelem CYKY 4x10 odjištěným v nové SS100/NK č.11 a to výkopem přes nájezd poté výkopem podél opěrné zídky k zadní straně objektu následně drážkou k ER pod schody.

HDV pro chatu č.e. 323 bude odjištěno v nové SS100/NK č.12, a bude řešeno kabelem CYKY 4x16, ten bude veden výkopem podél nájezdu následně se bude stáčet k zadní straně chaty, kde se drážkou dovede do místa stávajícího ER.

HDV pro chatu na par.č. 575, bude řešen výkopem z místa stávající SS100/NK č.13 a to kabelem CYKY 4x10, výkopem směrem k betonovému chodníku k místu stávajícího ER, následně překopem betonového chodníku, následně drážkou do ER.

HDV pro chatu č.e. 326 bude řešeno kabelem CYKY 4x10 a to s odjištěním v nové SS100/NK č.14, a to výkopem směrem k dlážděnému posezení, následně bude proveden překop dlažby (s opětovným zadlážděním s dostatečným hutněním), následně bude kabel HDV CYKY 4x10 uložen do pancéřové trubky a bude zapojeno do ER.

HDV pro chatu č.e. 329 bude řešeno kabelem CYKY 4x16 a to z nové SS100/NK č.15, a to výkopem pod oplocenou následně výkopem v travnatém pásu podél chaty následně za chatu, zde bude pomocí pancéřové trubky kabel CYKY 4x16 zatažen do stávajícího ER u oplocení.

HDV pro č.e. 331, bude řešeno kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č.16 a to výkopem v travnatém pásu směrem k ER, následně protažením do ER.

HDV pro chatu č.e. 332 bude řešeno kabelem CYKY 4x10, z nové SS200/NK č.16, a to výkopem travnatou plochou mezi stromy, následně k zadní straně budovy následně drážkou do ER.

HDV pro chatu č.e. 330, bude řešeno HDV kabelem CYKY 4x10 a to vyvedením z nové SR742/NK R222180 a to propojem ze skříně do stávajícího ER.

V nové SR642/NK R753228 bude provedena uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15OHM za pomoci 20 zemnicího pásku FeZn 4/30 uloženého do výkopu k NAYY 4x150.

Dále bude provedeno uzemnění vodiče PEN v nové SS300/NK a to na hodnotu 15 OHM za pomoci 20m zemnicího pásku FeZn 4/30 do výkopu s kabelem NAYY 4x150.

Dále bude provedeno uzemnění vodiče PEN v nové SS200/NK č. 7, ten bude proveden na hodnotu 15Ohm a to za pomoci 20m zemnicí pásky FeZn 4/30 uloženo ve výkopu s NAYY 4x150. V nové SR542/NK R222271 bude provedeno uzemnění PEN vodiče na hodnotu 15OHM za pomoci 20m zemnicí pásky FeZn 4/30 , který bude uložena do výkopu s kabelem NAYY 4x150. Bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15OHM v nové SS100/NK č.13 a to pomocí 20m zemnicí pásky FeZn 4/30 uloženo do výkopu s NAYY 4x150.

V nové SR742/NK R222180 bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15Ohm pomocí zemnicí pásky FeZn 4/30 o délce 20m, která bude uložena do výkopu s NAYY 4x150.

Trasa je vedena přes zelené plochy, kde jsou provedeny výkopy, příjezdy k chatám, zde jsou protlaky, kde je nový nájezd nebo pokud si to výhradně přál majitel pozemku, v ostatních případech jsou příjezdy překopány. Pod místními komunikací je proveden ve všech případech protlak.

Dále bude dodrženo bezpečnostní značení trvalého charakteru dle PNE 35 7041. Budou respektovány platné ČSN, PNE A technické normy společnosti.

Trasa je vedena v blízkém souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. V celé trase dochází ke křížení ostatní sítí a je nutné dodržet při křížení ČSN 736005. S ohledem na hustotu sítí a souběhy, bude celá trasa provedena výhradně ručními výkopy.

V případě dotazů kontaktujte zpracovatele projektu:

Martin Fifka

E-mail: fifka@geprostavenergy.cz

Tel. 702 086 721

Vyjádření prosím zašlete na:

**GEPROSTAV energy s.r.o.
Měšťanská 4438/62
695 01 Hodonín**

**M Plus elektro s.r.o.
č.p. 759 687 09 Boršice
IČO: 28330081 DIČ: CZ28330081**

Děkuji, s pozdravem

Příloha: situace F1

Martin Fifka



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 155653975-20516-230310132959.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155653975-20516-230310133330**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Radějov

Pracoviště: Obec Radějov

Datum vyhotovení: **10.03.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA MOŽNAROVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155653975-20516-230310133330